



FLEXpower™ ONE FXR

Sistem integrat cu un singur invertor complet precablat



Sisteme testate în fabrică, precablate și preconfigurate

Instalare rapidă – doar puneți pe perete cu ajutorul unor suportți (incluși) și faceți conexiunile

Funcționalitate off-grid și legare la rețea într-un singur sistem flexibil

Sistem puternic pe o suprafață compactă și cu economisirea spațiului

Program upgradabil

Prevăzut cu protecții AC și DC

Tehnologia GridZero permite utilizatorilor folosirea minimă a rețelei electrice dacă este prezentă destulă energie regenerabilă, reducând și chiar eliminând dependența de rețeaua electrică

Încărcarea avansată a bateriei (ABC) suportă o gamă variată de tehnologie a bateriei, inclusiv litiu-ion

Toate componentele dispun de certificările ETL necesare

Sistemele FLEXpower de la Outback precablate și preassemblate sunt acum echipate cu noile serii de invertoare/chargere Grid/Hibrid FXR.

Acest lucru înseamnă că cele mai avansate caracteristici ale invertorului Grid/Hibrid sunt acum disponibile pe platforma industriei cu sistemele cele mai de încredere și dovedite, pentru valoare și flexibilitate de neegalat. FLEXpower ONE FXR este disponibil în 6 modele pentru aplicații 120VAC sau 230VAC variind de la 2500W la 3600W și câmpuri selectabile pentru 50Hz sau 60Hz. Fiecare sistem este upgradabil pentru a elimina timpul morți în timpul actualizărilor critice, dispune de șapte moduri de funcționare programabile, inclusiv GridZero și Advanced Battery Charging și oferă monitorizare și control la distanță prin orice dispozitiv conectat la internet

cu ajutorul OPTICS RE.

FLEXpower ONE este ideal pentru aplicații rezidențiale și comerciale inclusiv cabane, case de vacanță, clădiri agricole, locuri de comunicație izolate și sisteme back-up, cu toate componentele necesare integrate într-un sistem compact care se pune pe perete cu o suprafață minimă.

Specificații* **FLEXpower ONE FXR**

10/2016

Pentru aplicații 120VAC, 50/60Hz	Descriere	Invertor(oare)	Bypass	InvertorOCPD**	PVOCPD**	RTS
FP1 FXR2524A	FXR2524A, 2.5kW	FXR2524A	120VAC	250A	80A	Da
FP1 VFXR3524A	VFXR3524A, 3.5kW	VFXR3524A	120VAC	250A	80A	Da
FP1 FXR3048A	FXR3048A, 3.0kW	FXR3048A	120VAC	175A	80A	Da
FP1 VFXR3648A	VFXR3648A, 3.6kW	VFXR3648A	120VAC	175A	80A	Da

Pentru aplicații 120VAC, 50/60Hz	Descriere	Invertor(oare)	Bypass	InvertorOCPD**	PVOCPD**	RTS
FP1 VFXR3024E	VFXR3024E, 3.0kW	VFXR3024E	230VAC	250A	80A	Da
FP1 VFXR3048E	VFXR3048E, 3.0kW	VFXR3048E	230VAC	175A	80A	Da

Detalii	FLEXpower ONE FXR
Dimensiuni H x W x D	85 x 50 x 33
Greutate (kg)	44.5

*Sistemele FLEXpower ONE FXR includ un suport de montaj, invertor/charger FXR/VFXR, controler de încărcare FLEXmax, MATE3, HUB10.3, FLEXnet DC, protecție la supratensiune FLEXware, cutii cu cabluri AC și DC, întrerupătoare baterie și panouri, PV GFDI, ansamblu de bypass intrare-ieșire, , locații de montare pentru întrerupătoare GFCI și siguranțe AC suplimentare. Sunt disponibile și configurații adiționale.

** Dispozitiv de protecție la supracurent.

